

# GENERADOR HU5500P



## Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible

Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible fácil

Generador de gran tamaño, potente y eficiente para alimentar hogares y sitios de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado. Salida nominal de 7,1 kW (50Hz) suministrada por un motor de gasolina confiable y de fácil arranque con tanque de combustible de 27L para una conducción continua.

## USOS



Residencial | F./Rural | Contratista | Forestal

## FRECUENCIA DE USO



Ocasional | Semi-intensivo | Intensivo

## Especificaciones Técnicas

Motor	Husqvarna
Potencia	7,1 kW a 3000 rpm (50 Hz) 8,5 kW a 3600 rpm (60 Hz)
Cilindrada	389 cc
Peso	91,0 kg
Cap Tanque de combustible	27 L
Potencia nominal	5000 W (50 Hz) 5500 W (60 Hz)
Potencia máxima	5500 W (50 Hz) 6000 W (60 Hz)
Salida AC	110 V / 220 V
Salida DC	-
Autonomía (50% de carga)	11 h

